

ПОЯЛНИК YINUA947-IV 60W LED

Внимание

1. Ако кабелът на поялника е повреден, трябва да бъде сменен от специалист за да се избегнат бъдещи проблеми.
2. Поялника винаги да се оставя на стойката.
3. Внимавайте докато използвате поялника в близост до запалими вещества.
4. Имайте в предвид отделящата се топлина от машината, може да предизвика пожар.
5. Този уред не е предназначен за деца или хора със забавени движения и реакции или психични отклонения.

Наръчник по безопасността

Моля, когато използвате този уред да следвате наръчника по безопасността за да избегнете всякакви токови удари или други физични вреди по тялото ви.

1. След като свършите работа с уреда го изключете от захранването.
2. При повреда на някоя от частите на машината, да не се използва до отстраняването на проблема.
3. Когато поялникът е включен температурата на върха му може да достигне до 400 градуса. Не докосвайте запояващата част до като е включен.
4. Не напускайте работната среда докато поялника работи.
5. Когато сменявате части по поялника, трябва да е изключен от тока и да е изситнал.
6. Преди да приберете поялника го оставете да изстине.
7. Не удряйте върха на поялника.
8. Работете в добре вентилирана работна среда.

Удобства

1. Лек, компактен и лесен за пренасяне.
2. Използва вътрешен нагряващ елемент, при което загрева бързо и ефикасно.
3. Може да се настройва температурата.
4. Има вкл. И изкл. Бутон за да може да се пести енергия.
5. Обурдван е със светлини в случай на недостиг на светлина.
6. Използва технология с двойна панелна повърхност за по добра производителност.
7. Дръжката е направена от екологични материали и е издръжлива.

Модел	947-IV / 947-V
Напрежение	AC 220V-240V 50Hz
Мощност	60W
Диапазон на топлината	200-450 градуса
Вид на управлението на температурата	Промяна в напрежението за да се промени температурата / Топлинен сензор
Тегло	300г.
Стабилност на топлината	+ - 2 градуса
Дисплей	LED
Работна температура	0-40 градуса
Температура на съхранение	-20 – 40 градуса
Влажност при съхранение	35%-45%

1. Запояващ връх
2. Стоманена тръба

3. Гайка
4. Глава
5. ЛЕД Индикатор
6. Гумен предпазител
7. Индикатор за нагряването
8. Бутон за настройка на температурата
9. Бутон за вкл. И изкл.
10. Дръжка
11. Опашка на кабела
12. Линия на дръжката
13. Бутон нагоре
14. Бутон надолу

Инструкция за употреба

1. Включете в контакта и натиснете бутона за включване.
2. Настройте необходимата температура за работа.
3. Когато приключите с работата си изключете поялника и изчакайте да изстине.

Внимание: Когато използвате новите връхчета, нанесете малко тинол за да не се окисли. Бутона за включване има 3 опции: За включване, изключване и за фенер.

Употреба и поддръжка на запояващия връх:

Прегравянето може да доведе до отслабване на функциите на върха. При ниски температури върха има възстановяващо свойство.

Почистване:

Редовно почиствайте с гъба след употреба.

При постоянна употреба върха отделя оксиданти и остатъчни вещества, които могат да го повредят. Поне веднъж седмично го отваряйте за да го почиствате.

Когато не се използва:

Когато не използвате поялника за дълго време не го дръжте на висока температура. Или ще започне да отделя окислителни, които ще му навредят

След употреба:

След употреба винаги почиствайте човката, за да не се окислява.



Правилно изхвърляне на продукта - на места предназначени за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване!



Забранено изхвърлянето в контейнери за общо събиране на отпадъците!

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка върху продукта или документацията към него показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото

повторно използване на материални ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от който са закупили този продукт или с местната служба отговорна за приемане на опасни отпадъци /депо за предаване опасни отпадъци/, за да получат подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул, за безопасно за околната среда рециклиране.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка на този продукт и не трябва да го смесват с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Европейска Декларация за съответствие на продукта, може да намерите на адрес: www.hit-electronics.com xxxxx, където „xxxxx“ е артикулния номер на продукта, който фигурира на етикета и в сайта.