



## БЛУТУТ ПРИЕМНИК ПРЕДАВАТЕЛ 5.0 BLITZWOLF BW-BL3



Индикатор	Статус
„RX” свети	Устройството е в режим на приемане RX
„TX” свети	Устройството е в режим на предаване TX
	Устройството е винаги включено, когато се зарежда, и автоматично се изключва, когато е напълно заредено; светкавицата означава състояние на изтощена батерия и може да бъде освободена след включване на кабела за зареждане.
SBC, AAC, APTX, LL, HD свети	Съответната работа на режима на аудио CODEC на устройството е в: SBC, AAC, APTX, APTX Low Latency, APTX HD
A, B индикатор свети	1 или 2 Bluetooth устройство е свързано отделно към съответното устройство
RX TX мига	Бързо мигане, статус на търсене на сдвояване Мига веднъж на всеки 28, след което влиза в състояние на готовност. Щракнете два пъти върху клавиша, за да въведете бързо състоянието на търсене на сдвояване

### Спецификация:

Модел	BW-BL3
Поддръжка на bluetooth протокол	RX: A2DP, AVRCP, HSP, HFP TX: A2DP
Разстояние на предаване	>10m (права линия)
Капацитет на батерията	250mAh
Работно време	RX > 12 h, TX > 18 h
Време за зареждане	приблизително 2 часа
Зарядно напрежение	DC 5V
Аудио порт	3,5 мм стерео аудио

### Зареждане:

Този продукт има вградена презареждаема батерия за продължителна употреба. Ако продуктът се използва нормално, червената светлина за зареждане мига и показва, че батерията на устройството е с нисък заряд и се нуждае от зареждане. (Препоръчително е да го заредите напълно, преди да го използвате за първи път)

· Включете единия край на Micro USB кабела за зареждане в порта за зареждане на продукта, а другия край към стандартния USB 5V изходен порт за захранване (като зарядно устройство за мобилен телефон, USB интерфейс на компютър).


· Времето за зареждане е около 2 часа. Червената светлина свети по време на зареждане и изгасва след като зареждането е завършено.

### Функции и експлоатация:



#### 1) Включване/изключване

Натиснете и задръжте за 3S, докато LED светлината свети и устройството се включи;

Натиснете и задръжте  за 3S, LED светлината ще се изключи, когато устройството е изключено.

#### 2) Устройството автоматично влиза в състояние на търсене на сдвояване на обратна връзка.

Включете устройството и устройството автоматично ще влезе в състоянието на обратната връзка и търсенето на сдвояване

#### 3) Бързо влезте в режим на сдвояване



#### 4) Изчистване на сдвоеното устройство

#### 5) Ключови функции



Натиснете и задръжте за 3S за ВКЛ./ИЗКЛ



В режим RX щракнете върху бутона PREVIOUS/NEXT, натиснете и задръжте +/- сила на звука

В режим TX щракнете върху бутона +/- за сила на звука



В режим RX щракнете върху PAUSE/PLAY, за отговор/затворете, докато говорите по телефона

В режим TX, натиснете и задръжте за 3 с след свързване, за да превключите аудио CODEC (приоритет за APTX LL)

#### 6) Функция за автоматично изключване

В режим RX и TX устройството не е свързано. След 6 минути автоматично ще влезе в режим на заспиване. Трябва да се включи и изключи отново

#### Функция за повикване (в режим RX)

Отговор, състояние на входящо повикване, натиснете кратко клавиша (със слушалката), за да отговорите на повикването. Затворете, след като разговорът приключи, натиснете кратко клавиша, за да затворите. За да гарантирате качеството на разговора, моля, говорете възможно най-близо до MIC. **RX режим на приемане:**

Този продукт е в режим на приемане, който може да прехвърля музиката от мобилния телефон, компютъра и PAD към аудио устройството с AUX аудио входен интерфейс чрез функцията за получаване на Bluetooth на продукта. **Оперативна процедура:**

A. Натиснете и задръжте клавиша ON/OFF за 3S, LED светлината свети, когато устройството е включено.

B. Натиснете бутона TX/RX, за да превключите устройството в режим "RX". На дисплея свети RX LED

C. Моля, поставете 3,5 мм аудио кабела в аудио интерфейса AUX на устройството и поставете другия край на аудио кабела в аудио входния интерфейс на аудио устройството в дома.

D. Щракнете два пъти върху клавиша за сдвояване и устройството бързо ще влезе в състояние на сдвояване (индикаторът "RX" мига бързо).

D. Включете функцията Bluetooth на мобилния телефон, щракнете, за да потърсите Bluetooth устройство, изберете името на устройството "BW-BL3" от списъка с Bluetooth.

F. След като връзката е успешна, индикаторът "A" на устройството светва. Можете да използвате това устройство, за да се наслаждавате на музика!

Забележка: След успешно свързване, музиката ще се предава. Индикаторът за работа на аудио кодека на устройството ще светне SBC, MC, aptx, LL (aptX Low Latency), HD (aptX HD). **TX режим на предаване:**

Този продукт е в режим на предаване и може да се използва с телевизора за безжично пренасочване на звука към Bluetooth устройство (Bluetooth слушалка) или Bluetooth високоговорител **Оперативна процедура:**

A. Изчакайте свързаният Bluetooth високоговорител или Bluetooth слушалка да се включат и изчакайте сдвояването.

B. Натиснете и задръжте клавиша ON/OFF за 3S, LED светлината свети, когато устройството е включено. Натиснете бутона TX/RX за превключване, за да превключите устройството в режим "TX", работният режим на устройството се визуализира със съответния светодиод.

C. Моля, поставете 3,5 мм аудио кабел в AUX аудио интерфейса на устройство и поставете другия край на аудио кабела в аудио входния интерфейс на телевизора в дома.

D. Щракнете двукратно върху клавиша за сдвояване и устройството бързо ще влезе в състояние на търсене на сдвояване (индикаторът "TX." ще се появи бързо).

E. След като връзката е успешна, индикаторът "A" на LED работната зона на устройството светва, и след това можете да чуете звука във вашия Bluetooth високоговорител или слушалки!

Забележка: След като връзката е успешна, музиката ще бъде предадена. Индикаторът за работа на аудио кодека на устройството ще светне SBC, aptX, LL (aptX Low Latency), HD (aptX HD).

Забележка: След като връзката е успешна, музиката ще бъде предадена. Индикаторът за работа на аудио кодека на устройството ще светне SBC, aptX, LL (aptX Low Latency), HD (aptX HD).

#### Функция едно към две на режим на предаване на TX:

A. Вижте горната процедура за свързване, за да се свържете с Bluetooth устройство A (Bluetooth слушалка или високоговорител).

8. След като устройството Bluetooth (Bluetooth слушалка или високоговорител) е свързано успешно, включете Bluetooth устройство B (Bluetooth-слушалка или високоговорител) и го поставете в състояние на сдвояване в режим на готовност.

C. Щракнете двукратно върху клавиша за сдвояване, устройството бързо влиза в състояние на търсене на сдвояване (индикаторът "TX" мига бързо), започва да търси Bluetooth устройство № B (Bluetooth слушалка или високоговорител) и автоматично се свързва след търсене на Bluetooth устройство B.

D. След като връзката е успешна, индикаторът A B на LED работната зона на устройството светва и Bluetooth устройствата A и B (Bluetooth , слушалка или високоговорители) издават звук едновременно.



**Правилно изхвърляне на продукта - на места предназначени за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване!**



Забранено изхвърлянето в контейнери за общо събиране на отпадъците!

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка върху продукта или документацията към него показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете това от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото

повторно използване на материални ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от който са закупили този продукт или с местната служба отговорна за приемане на опасни отпадъци /депо за предаване опасни отпадъци/, за да получат подробности относно това къде и как могат да занесат този артикул, за безопасно за околната среда рециклиране.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка на този продукт и не трябва да го смесват с други търговски отпадъци за изхвърляне.

Европейска Декларация за съответствие на продукта, може да намерите на адрес: [www.hit-electronics.com](http://www.hit-electronics.com) xxxxx, където „xxxxx“ е артикулния номер на продукта, който фигурира на етикета и в сайта.